



Konvertering fra danMARC2 til MARC21

Konverteringsspecifikationen tager udgangspunkt i danMARC2 og MARC21 som formaterne foreligger d. 1/10 2018.

Der er ikke taget stilling til konvertering af henvisningsfelter 900-979, som i MARC21-sammenhæng hører hjemme i autoritetsposter.

Der er ikke taget højde for en evt. mulighed for at få udvidet MARC21 (herunder specielt "MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions") efter danske behov.

Der er ikke taget højde for muligheden for at bruge lokalt definerede felter, og heller ikke for muligheden for bruge MARC21-felt 886 (Foreign MARC Information Field) til "uanbringelige" danMARC2-data.

Læsevejledning

Specifikationen er så vidt muligt ordnet i danMARC2-feltrækkefølge. Det gælder dog ikke dannelsen af de særlige MARC21-fastlængdefelter, som der gøres rede for i et særligt afsnit.

Indsættelse af skilletegn i MARC21-posten vil være angivet med betegnelsen på det/de pågældende tegn i "<>" f.eks. "<punktum>" "<blank><semikolon><blank>" o.s.v.

Det gælder dog af praktiske grunde ikke tegnet *pipe* (hex. 7C) der bruges i fastlængdefelterne, og som angives "|".

Angivelsen "Indholdet sættes i ()" skal læses:

Foran indholdet sættes "<blank><rund venstreparentes>", efter indholdet sættes "<rund højreparentes>".

Skarpe parenteser [] anvendes i betingelser til angivelse af alternative værdier, f.eks.:

Hvis delfeltindhold = [xy], betyder hvis delfeltindhold = "x" eller delfeltindhold = "y".

Verifikationskoder *0 og *1 konverteres ikke til MARC21.

Alfabetiseringstegn "α":

Nogle MARC21 felter (f.eks. 245) bruger 2. indikator til at angive hvor mange tegn der skal springes over i alfabetiseringen. I disse tilfælde bruges "α" til at definere 2. indikator.

I andre MARC21-felter (f.eks. 110) udelades bestemte og ubestemte artikler i katalogiseringen. Her bruges "α" til at definere hvad der skal udelades i konverteringen.

Dette er specificeret under de enkelte felter.

Nummeratordelfelt *å der er anvendt til at sammenholde analytiske data, bruges i konverteringen og er nævnt under de relevante felter.

Nummeratordelfelter der vedrører henvisninger konverteres ikke.

Tilføjelser/rettelser 1/1-2012 – 1/10-2018 inkl. M21 upd. 26 (april 2018) er markeret med rødt direkte i teksten

Konvertering af 001-009 til MARC21-fastlængdefelter

Dette afsnit er dubleret sådan at der dels tages udgangspunkt i danMARC2-felter, og dels gives en samlet oversigt over dannelsen af MARC21-fastlængdefelter. Detaljer vedr. konverteringen, tabelværdier m.m. er medtaget under de enkelte danMARC2-delfelter. Gælder dog ikke dannelsen af MARC21 felt 008, position 18-34, som beskrives mest udførligt i afsnittet om fastlængdefelter.

001	
*a	001 (ingen delfelter)
*b	003 (ingen delfelter)
*c	005 (ingen delfelter) hvis indholdet af 001*c er 14 tegn tilføjes ".0" hvis indholdet af 001*c er 8 tegn tilføjes "000000.0"
*d	008 position 0-5 (default "000000")
*e	Konverteres ikke
*f	Konverteres ikke
*g	Konverteres ikke
*o	Konverteres ikke
*t	Konverteres ikke
002	Konverteres ikke
004	
*r	Leader position 5
*a	Konverteres ikke (se også afsnit om flerbindsværker)
*x	Konverteres ikke
*n	Koden w konverteres ikke, men respekteres ved udveksling med OCLC
005	Hvis 009*a 1. forekomst = [rsc] konverteres til 008. Efterfølgende forekomster kan evt. placeres i 006-felter
*h	008 position 24-29 Indholdet konverteres efter nedenstående tabel: a : r e : d g : c j : b k : a l : h m : g n : e o : f p : i r : k x : s øvrige koder konverteres ikke

*i	008 position 20 (kun 1. forekomst af *i kan konverteres. Efterfølgende forekomster kan placeres i 006-felter) Indholdet konverteres efter nedenstående tabel: a : a b : b c : a d : h e : c g : l i : j k : i l : p Øvrige koder konverteres ikke
*j	008 position 21 (kun 1. forekomst af *i kan konverteres) Indholdet konverteres efter nedenstående tabel: a : e b : f c : d Øvrige koder konverteres ikke
*k	Konverteres ikke
*l	008 position 33 Indholdet konverteres efter følgende tabel: a : a b : b
*r	Konverteres ikke
*v	Konverteres ikke
*z	Konverteres ikke
006	Konverteres ikke
008	
*t	Leader position 7 Indholdet konverteres efter nedenstående tabel: a : a m : m p : s s : c 008 position 23 Hvis 008 *t="m" og 009*g="xe" dannes "o" Hvis 008 *t="m" og 008*w="1" dannes "q" Hvis 008 *t="p" og 009*g="xe" dannes "s" 008 position 29 Hvis 009 *a="e" og 009*g="xe" dannes "o" Hvis 009 *a="m" og 009*g="xe" dannes "o"
*u *a *z	008 position 6-14 hvis *a ikke findes dannes "nnnnnnnn" (8 blanktegn) hvis *a findes og *z ikke findes og

*u = "c" dannes "c<*a>9999"
 *u = "o" dannes "m<*a>9999"
 *u ikke = [co] dannes "s<*a> " (4 blanktegn)

hvis *a findes og *z findes og
 *u = "d" dannes "d<*a><*z>"
 *u = "r" dannes "r<*z><*a>"

Hvis *u? dannes
 q<*a><*z> (evt uuuuuuu) for monografier
 u<*a><*z> (evt uuuuuuu) for periodika

*b

1. forekomst: 008 position 15-17
 2. og følgende forekomst:
 044 bb *a (*a kan gentages)
 Indholdet konverteres efter nedenstående tabel:

ad : an	cl : cl	gr : gr	lk : ce	pa : pn	th : th
ae : ts	cm : cm	gs : xs	lr : lb	pe : pe	tj : ta
af : af	cn : cc	gt : gt	ls : lo	pf : fp	tk : tl
ag : aq	co : ck	gu : gu	lt : li	pg : pp	tm : tk
ai : am	cr : cr	gw : pg	lu : lu	ph : ph	tn : ti
al : aa	cu : cu	gy : gy	lv : lv	pk : pk	to : to
am : ai	cv : cv	hm : hm	ly : ly	pl : pl	tp : em
an : na	cx : xa	hn : ho	ma : mr	pm : xl	tr : tu
ao : ao	cy : cy	hr : ci	mc : mc	pn : pc	tt : tr
aq : ay	cz : xr	ht : ht	md : mv	pr : pr	tv : tv
ar : ag	de : gw	hu : hu	mg : mg	ps : wj	tw : ch
as : as	dj : ft	id : io	mh : xe	pt : po	tz : tz
at : au	dk : dk	ie : ie	mk : xn	pw : pw	ua : un
au : at	dm : dq	il : is	ml : ml	py : py	ug : ug
au : xb	do : dr	in : ii	mm : br	qa : qa	um : xxu
aw : aw	dz : ae	io : bi	mn : mp	re : re	us : xxu
az : aj	ec : ec	iq : iq	mo : cc	ro : rm	uy : uy
ba : bn	ee : er	ir : ir	mp : nw	ru : ru	uz : uz
bb : bb	eg : ua	is : ic	mq : mq	rw : rw	va : vc
bd : bg	eh : ss	it : it	mr : mu	sa : su	vc : xm
be : be	er : ea	iv : iv	ms : mj	sb : bp	ve : ve
bf : uv	es : sp	iy : iy	mt : mm	sc : se	vg : vb
bg : bu	et : et	ji : ji	mu : mf	sd : sj	vi : vi
bh : ba	fi : fi	jm : jm	mv : xc	se : sw	vn : vm
bi : bd	fj : fj	jo : jo	mw : mw	sg : si	vu : nn
bj : dm	fk : fk	jp : ja	mx : mx	sh : xj	wf : wf
bm : bm	fm : fm	ke : ke	my : my	si : xv	ws : ws
bn : bx	fo : fa	kg : kg	mz : mz	sk : xo	xp : xp
bo : bo	fr : fr	kh : cb	na : sx	sl : sl	xx : xx
br : bl	ga : go	ki : gb	nc : nl	sm : sm	yd : yd
bs : bf	gb : uik	km : cq	ne : ng	sn : sg	ye : ye
bt : bt	gd : gd	kn : xd	nf : nx	so : so	yt : ot
bv : bv	ge : gs	kp : kn	ng : nr	sr : sr	yu : yu
bw : bs	gf : fg	kr : ko	ni : nq	st : sf	za : sa
by : bw	gh : gh	kw : ku	nl : ne	sv : es	zm : za
bz : bh	gi : gi	ky : cj	no : no	sy : sy	zr : cg
ca : xxc	gl : gl	kz : kz	np : np	sz : sq	zw : rh
cf : cx	gm : gm	la : ls	nr : nu	tc : tc	
cg : cf	gn : gv	lb : le	nu : xh	td : cd	
ch : sz	gp : gp	lc : xk	nz : nz	tf : fs	
ck : cw	gq : eg	li : lh	om : mk	tg : tg	

- *c 008 position 18
Indholdet overføres uændret, undtagen:
? : u
- *d Hvis indhold = [xy] og hvis danMARC2 008*j ikke findes
008 position 33
Indholdet konverteres efter følgende tabel:
x : 1
y : 0
ellers:
008 position 24-27
dannes af op til 4 forekomster af *d.
Indholdet konverteres efter nedenstående tabel:
a : b
b : c
e : d
f : e
n : l
k : j
m : m
w : o
j : p
g : r
i : s
p : t
l : u
r : z
1 (tegneserie) og 2 (billedbog) hvorhen???
- Andet indhold konverteres ikke
- *e 008 position 28
Hvis indhold = "1" dannes "o"
Hvis indhold = "2" dannes "s"
- *f Hvis indhold = "1" 008 position 29
- *g Hvis indhold = "1" 008 position 30
- *h 008 position 21
Indholdet konverteres efter nedenstående tabel:
m : m
n : n
p : p
- 008 position 24
Hvis 008 *t = "p" og 008 *h = "z" dannes "y"
Andet indhold konverteres ikke
- *i Hvis 008 *t = "p":
008 position 33
Indholdet overføres uændret
- *j Hvis 009 *a 1. forekomst = "a" og 009 *g ikke = "xe" og 008 *t ikke = "p"
008 position 33
Indholdet overføres uændret

*k	008 position 34 Indholdet overføres uændret
*l	008 position 35-37 Indholdet overføres uændret
*m	Hvis 009 *a 1. forekomst = "a" og 009 *g ikke = "xe" og 008 *t ikke = "p": Hvis indhold = "1" 008 position 23, indhold konverteres til "d" Hvis 009 *a 1. forekomst = [egmuv] 008 position 29, indhold : "d"
*n	Konverteres ikke
*o	Konverteres ikke
*q	Hvis 009 *a 1. forekomst = "t" 008 position 26 Kun 1. forekomst af delfeltet kan konverteres. Efterfølgende forekomster kan placeres i 006-felter Indholdet konverteres efter nedenstående tabel: ab : c ac : f ad : h ae : a af : d b? : b (undtagen bg) bg : g ca : m cb : i cc : j andet indhold : u
*r	Konverteres ikke
*v	Leader position 17 Indholdet konverteres efter nedenstående tabel: 0 : <blank> 1 : 1 3 : 3 4 : 7 5 : <blank> 7 : 8 8 : 2 9 : 2
*n	Konverteres ikke
*w	008 position 23, hvis 008 *t = "m" 1 : q
009 *a	1. forekomst: Leader position 6 Indholdet konverteres efter nedenstående tabel: a : a b : t c : c d : d e : e

f : f
 g : k
 m : g
 p : a (punktskrift)
 r : i
 s : j
 t : m
 u : r
 v : o (kit - published. Koden p er mixed mat. - archival)

*b

Konverteres ikke

*g

1. forekomst

Konverteres til 007 efter følg. regler: For 009 *a "r|s" og 005 *r "a" sættes pos 04 til m

hvis 009*a = "e" og 009*g = "xx"	dannes "aj a "
hvis 009*a = "e" og 009*g = "eg"	dannes "du "
hvis 009*a = "e" og 009*g ikke = "xx eg"	dannes "a<009g> "
hvis 009*a = "m/n" og 009*g = "nh"	dannes "vf "
hvis 009*a = "m/n" og 009*g = "np"	dannes "vd "
hvis 009*a = "m/n" og 009*g = "mj"	dannes "mr ";
hvis 009*a = "m/n" og 009*g = "xh"	dannes "mf ";
hvis 009*a = "m/n" og 009*g = "xo"	dannes "vc ";
hvis 009*a = "m/n" og 009*g = "xd to"	dannes "vd v z ";
hvis 009*a = "m/n" og 009*g = "xg"	dannes "vd v i ";
hvis 009*a = "m/n" og 009*g = "xj"	dannes "vr ";
hvis 009*a = "m", 009*g = "th" + 300*eHD	dannes "vd r z "
hvis 009*a = "m", 009*g = "th" + 300*eb u-ray	dannes "vd s z "
hvis 009*a = "m/n" og 009*g = "th" (andre)	dannes "vd v z ";
hvis 009*a = "t" og 009*g = "xh"	dannes "cf ";
hvis 009*a = "t" og 009*g = "xj"	dannes "ch ";
hvis 009*a = "t" og 009*g = "xo"	dannes "ce ";
hvis 009*a = "t" og 009*g = "xc xd ti to"	dannes "co g ";
hvis 009*a = "t" og 009*g = "xx"	dannes "cr ";
hvis 009*a = "t" (andre)	dannes "c<009g> "
hvis 009*g = "wf"	dannes "mu ";
hvis 009*a = "g" og 009*g = "xb kb kt xo hs"	dannes "g<009g> "
hvis 009*a = "g" og 009*g ikke = "gb gg gk h l h hm hs xb kb kt"	dannes "k<009g> "
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xh xi"	dannes "ss ";
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xh xi" OG 005 *r = "a"	dannes "ss m "; (også øvrige)
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xc"	dannes "sd f g m ed" (evt. pos 04 = m)
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xe"	dannes "sr "; (evt. pos 04 =
m)	
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xk"	dannes "sd b p e" (evt. pos 04
= m)	
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xi"	dannes "sd "; (evt. pos 04 =
m)	
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xj"	dannes "st "; (evt. pos 04 =
m)	
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xd th to"	dannes "sd z g m ed" (evt. pos
04 = m)	
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xg"	dannes "sd m ed" (evt. pos 04
= m)	
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xn"	dannes "si "; (evt. pos 04 =
m)	
hvis 009*a = "r s" og 009*g = "xo"	dannes "sg "; (evt. pos 04 =
m)	

m)

hvis 009*a = "r|s" (andre) dannes "sz||||||||||" (evt. pos 04 =

hvis 009*a = "c d" og 009*g = "xx"	dannes "qu"
hvis 009*a = "p" og 009*g = "xx"	dannes "fb "
hvis 009*a = "a" og 009*g = "xe"	dannes "cr "
hvis 009*a = "a" og 009*g ikke = "i? xa"	dannes intet 007-felt
hvis 009*a = "a" og 009*g = "xc xd xg tb th to"	dannes "collg "
hvis 009*a = "a" og 009*g = "tk"	dannes "cj "
hvis 009*a = "a" og 009*g = "xh"	dannes "cf "
hvis 009*a = "a" og 009*g = "xj tc"	dannes "ch "
hvis 009*a = "a" og 009*g = "xo"	dannes "ce "
hvis 009*a = "a" og 009*g = "i?"	dannes "h<009g> u "
hvis 009*a = "a" og 009*g = "xa"	dannes "ha u "

"< 009g>" betyder at positionen er dannet af indholdet af 009*g

oversat v.h.a. nedenstående tabel:

ed	:	g
ef	:	k
eg	:	u
ep	:	y
es	:	r
et	:	s
ga	:	e
gb	:	u
gc	:	c
gg	:	j
gk	:	e
gm	:	e
gp	:	k
gr	:	f
gt	:	d
gx	:	i
ha	:	l
hb	:	o
hd	:	a
hf	:	h
hg	:	+
hm	:	+
ho	:	p
hp	:	n
hr	:	f
hs	:	s
ht	:	l
hy	:	o
ia	:	f
ic	:	e
if	:	c
ih	:	a
ik	:	z
ip	:	g
is	:	d
it	:	h
kb	:	o
kt	:	t
tb	:	o
tc	:	h
tg	:	o
th	:	o (undtagen for m n)
ti	:	o
tk	:	j

tu : k
xa : a
xb : s
xc : o
xd : o
xg : o
xo : c

default : u

- *g 2. og flg. forekomst konverteres sammen med det tilhørende *a til 006 position 0.
For hvert par af *a og *g dannes et 006 felt. Indholdet i position 0 dannes efter samme regler som 007 position 0.
- *h Konverteres ikke

Leader/header

Leaderen/headeren dannes ud fra indholdet af danMARC2-posten:

- Pos. 5 dannes af 004*r (default = "n")
- Pos. 6 dannes af 009*a
- Pos. 7 dannes af 008*t (eller hvis tomt =hovedpost, der sættes til s)
- Pos. 8 blank
- Pos. 10 "2"
- Pos. 17 dannes af 008*v
- Pos. 18 "i" (hvis der dannes slutpunkttering – ellers "c")
- Pos. 19 blank

Fastlængdefelter

Fastlængdefelterne dannes ud fra indholdet af danMARC2-posten:

- 001 dannes af 001*a
- 003 dannes af 001*b
- 005 dannes af 001*c
- 006 Kan ikke dannes (dog i visse tilfælde ud fra ekstra koder fra danMARC2-felt 008 og 009)
- 007 dannes af 009*a 1. forekomst og 009*g 1. forekomst. Øvrige forekomster kan medtages i gentaget 007, hvis de ikke strider mod typen i leaderen (Hvornår mon i 006???)
- 008
Feltet indeholder 40 positioner (0-39) som dannes ud fra indholdet i danMARC2-posten
Hvis ikke andet er nævnt bruges første forekomst af de nævnte delfelter
- Pos. 0-5 dannes af 001*d

Pos. 6-14 dannes af 008*u, *a og *z

Pos. 15-17 dannes af indholdet af 008*b

Pos. 18-34 dannes forskelligt afh. af materialetype

Hvis 009*a = "e" ("maps" i MARC21)

Pos. 18-27 "|||||||"

Pos. 28 hvis 008*e findes dannes "o" eller "s"
 ellers dannes "<blank>"

Pos. 29 hvis 008*m = "1" dannes "d"
 ellers hvis 009*g = "xe" dannes "o"
 ellers hvis 009*g = "ic" dannes "b"
 ellers hvis 009*g = "if" dannes "a"
 ellers hvis 009*a = "p" dannes "f"
 ellers dannes "<blank>"

Pos. 30-34 "||||"

Hvis 009*g = "nh" eller "np" eller (009*g = "th|xd|tb|th|to" og 009*a = "m") ("visual materials" for video i MARC21)

Pos. 18-21 "||||"

Pos. 22 hvis 008*x findes med indhold "a-j" dannes position med samme indhold
 Indholdet af danske koder konverteres efter nedenstående tabel:

- 01 : a
- 02 : b
- 03 : d
- 04 : e
- 05 : f
- 06 : g
- 07 : blank
- 99 : |

Pos. 23-27 "|||||"

Pos. 28 hvis 008*e findes dannes "o" eller "s"
 ellers dannes "<blank>"

Pos. 29 hvis 008*m = "1" dannes "d"
 ellers hvis 009*g = "xe" dannes "o"
 ellers hvis 009*g = "ic" dannes "b"
 ellers hvis 009*g = "if" dannes "a"
 ellers hvis 009*a = "p" dannes "f"
 ellers dannes "<blank>"

Pos. 30-32 "|||"

Pos 33 "v"

Pos 34 "|"

Hvis 009*g = "mj" ("visual materials" for film i MARC21)

Pos. 18-21 "||||"

Pos. 22 hvis 008*x findes med indhold "a-j" dannes position med samme indhold
Indholdet af danske koder konverteres efter nedenstående tabel:

01 : a
02 : b
03 : d
04 : e
05 : f
06 : g
07 : blank
99 : |

Pos. 23-27 "||||"

Pos. 28 hvis 008*e findes dannes "o" eller "s"
ellers dannes "<blank>"

Pos. 29 hvis 008*m = "1" dannes "d"
ellers hvis 009*g = "xe" dannes "o"
ellers hvis 009*g = "ic" dannes "b"
ellers hvis 009*g = "if" dannes "a"
ellers hvis 009*a = "p" dannes "f"
ellers dannes "<blank>"

Pos. 30-32 "|||"

Pos 33 "m"

Pos 34 "l"

Hvis 009*g = "xe" og 009*a = "a" ("computer files" for tekst online i MARC21)

Pos. 18-21 "||||"

Pos. 22 hvis 008*x findes med indhold "a-j" dannes position med samme indhold
Indholdet af danske koder konverteres efter nedenstående tabel:

01 : a
02 : b
03 : d
04 : e
05 : f
06 : g
07 : blank
99 : |

Pos. 23 hvis 009*g = "xe" dannes "o"

Pos. 24-25 "||"

Pos. 26 "d"

Pos. 27 "l"

Pos. 28 hvis 008*e findes dannes "o" eller "s"
ellers dannes "<blank>"

Pos. 29-34 "|||||"

Hvis 009*a = "t" ("computer files" for elektronisk i MARC21)

Pos. 18-21 "||||"

Pos. 22 hvis 008*x findes med indhold "a-j" dannes position med samme indhold
Indholdet af danske koder konverteres efter nedenstående tabel:

01 : a
02 : b
03 : d
04 : e
05 : f
06 : g
07 : blank
99 : |

Pos. 23 hvis 009*g = "xe" dannes "o"

Pos. 24-25 "||"

Pos. 26 "a" hvis 008*q = "ae"
"b" hvis 008*q = "b?" (dog ikke fra bg)
"c" hvis 008*q = "ab"
"d" hvis 008*q = "af"
"f" hvis 008*q = "ac"
"g" hvis 008*q = "bg"
"h" hvis 008*q = "ad"
"i" hvis 008*q = "cb"
"j" hvis 008*q = "cc"
"m" hvis 008*q = "ca"
"u" ellers

Pos. 27 "|"

Pos. 28 hvis 008*e findes dannes "o" eller "s"
ellers dannes "<blank>"

Pos. 29-34 "|||||"

Hvis 009*a = "g" ("visual materials" for billede i MARC21)

Pos. 18-21 "||||"

Pos. 22 hvis 008*x findes med indhold "a-j" dannes position med samme indhold
Indholdet af danske koder konverteres efter nedenstående tabel:

01 : a
02 : b
03 : d
04 : e
05 : f
06 : g
07 : blank
99 : |

Pos. 23-27 "|||||"

Pos. 28 hvis 008*e findes dannes "o" eller "s"
 ellers dannes "<blank>"

Pos. 29 hvis 008*m = "1" dannes "d"
 ellers hvis 009*g = "xe" dannes "o"
 ellers hvis 009*g = "ic" dannes "b"
 ellers hvis 009*g = "if" dannes "a"
 ellers hvis 009*a = "p" dannes "f"
 ellers dannes "<blank>"

Pos. 30-32 "|||"

Pos 33 "k"

Pos 34 "l"

hvis 009*a = "r|s|c" ("music" I MARC21)

Pos. 18-19 "||"

Pos. 20 hvis 005*i = "a" dannes "a"
 hvis 005*i = "b" dannes "b"
 hvis 005*i = "c" dannes "c"
 hvis 005*i = "d" dannes "h"
 hvis 005*i = "e" dannes "c"
 hvis 005*i = "i" dannes "j"
 hvis 005*i = "k" dannes "i"
 ellers dannes "l"

Pos. 21 "l"

Pos. 22 hvis 008*x findes med indhold "a-j" dannes position med samme indhold
Indholdet af danske koder konverteres efter nedenstående tabel:

- 01 : a
- 02 : b
- 03 : d
- 04 : e
- 05 : f
- 06 : g
- 07 : blank
- 99 : l

Pos. 23 hvis 008*m = "1" dannes "d"
 ellers hvis 009*g = "xe" dannes "o"
 ellers hvis 009*g = "ic" dannes "b"
 ellers hvis 009*g = "if" dannes "a"
 ellers hvis 009*a = "p" dannes "f"
 ellers dannes "<blank>"

Pos. 24-29 Der bruges op til 6 forekomster af 005*h
 Udnyttede positioner udfyldes med "l"
 hvis 005*h = "a" dannes "r"
 hvis 005*h = "e" dannes "d"
 hvis 005*h = "g" dannes "c"
 hvis 005*h = "j" dannes "b"
 hvis 005*h = "k" dannes "a"
 hvis 005*h = "l" dannes "h"

	hvis 005*h = "m"	dannes "g"
	hvis 005*h = "n"	dannes "e"
	hvis 005*h = "o"	dannes "f"
	hvis 005*h = "p"	dannes "i"
	hvis 005*h = "r"	dannes "k"
	hvis 005*h = "x"	dannes "s"
Pos. 30-31	hvis 009*a = "s"	dannes "<blank><blank>"
	hvis 009*a = "r"	dannes tabel for anden lydoptagelse:
	hvis 005*z = "f"	dannes "i "
	hvis 005*z = "k"	dannes "g "
	hvis 005*z = "m"	dannes "r "
	hvis 005*z = "n"	dannes "t "
	ellers	dannes " "
Pos. 32	" "	
Pos. 33	hvis 005*l = "a"	dannes "a"
	hvis 005*l = "b"	dannes "b"
	ellers	dannes "<blank>"
Pos. 34	" "	

Hvis 009*a = "a" og 009*g ikke = "xe" ("books" og "continuing resources" i MARC21)
 (nedenstående bruges også som default)

Pos. 18	dannes af 008*c – dog ændres "?" til "u" (default = "<blank>") – kun for 008*t = "p"
Pos. 19	" "
Pos. 20	" " "<blank>" for 008*t = "p"
Pos. 21	hvis 008*h = "m" dannes "m" (kun for 008*t = p) hvis 008*h = "n" dannes "n" (kun for 008*t = p) hvis 008*h = "p" dannes "p" (kun for 008*t = p) hvis 008*h = "z" dannes "p" (kun for 008*t = p) ellers dannes " "
Pos. 22	ikke cont. res. Hvis 008*x findes med indhold "a-j" dannes position med samme indhold Indholdet af danske koder konverteres efter nedenstående tabel: 01 : a 02 : b 03 : d 04 : e 05 : f 06 : g 07 : blank 99 :
Pos. 23	hvis 008*m = "1" dannes "d" ellers hvis 009*g = "ic" dannes "b" ellers hvis 009*g = "if" dannes "a" ellers hvis 009*g = "xe" dannes "o" ellers hvis 009*a = "p" dannes "f" ellers dannes "<blank>"

Pos. 24-27 dannes af indholdet af op til 4 forekomster af 008*d oversat v.h.a. nedenstående tabel:

```

a      : b
b      : c
e      : d
f      : e
n      : l
k      : j
m      : m
w      : o
j      : p
g      : r
i      : s
p      : t
l      : u
r      : z
default : <blank>
  
```

- Pos. 28 hvis 008*e findes dannes "o" eller "s"
 ellers dannes "<blank>"
- Pos. 29 hvis 008*f findes dannes "1" (1-tal)
 ellers dannes "0" (nul)
- Pos. 30 hvis 008*g findes dannes "1" (1-tal) (kun for 008*t = "m")
 ellers dannes "0" (nul)
- Pos. 31 "|"
- Pos. 32 "|"
- Pos. 33 for 008*t = "m" dannes af 008*j hvis indhold = [defijmp] eller af 008*d: "x" = "1" eller "y" = "0"
 for 008*t = "p" og 009*g = "xe" dannes indhold fra 008*i
 ellers "u"
- Pos. 34 dannes af 008*k (default = "<blank>")
- Pos. 35-37 dannes af 008*l (default = " " (3 blanktegn))
- Pos. 38 "|"
- Pos. 39 "|"

Hvis 009*a = "a" og 009*g = "xe" ("books" og "continuing resources" i MARC21)

- Pos. 23 hvis 008*w = "1" dannes "q" (kun for 008*t = "m")
 ellers hvis 009*g = "xe" dannes "o"

Hvis 009*a = "u" ("visual" for genstand i MARC21)

Pos. 18-21 "||||"

Pos. 22 hvis 008*x findes med indhold "a-j" dannes position med samme indhold
 Indholdet af danske koder konverteres efter nedenstående tabel:

```

01 : a
02 : b
  
```


03 : d
 04 : e
 05 : f
 06 : g
 07 : blank
 99 : |

Pos. 23-27 "||||"

Pos. 28 hvis 008*e findes dannes "o" eller "s"
 ellers dannes "<blank>"

Pos. 29 " "

Pos. 30-32 "|||"

Pos. 33	hvis 009*g = "ua"	dannes "r"
	hvis 009*g = "ub"	dannes "b"
	hvis 009*g = "ud"	dannes "w"
	hvis 009*g = "ue"	dannes "b"
	hvis 009*g = "ui"	dannes "b"
	hvis 009*g = "uk"	dannes "a"
	hvis 009*g = "ul"	dannes "g"
	hvis 009*g = "um"	dannes "p"
	hvis 009*g = "ur"	dannes "d"
	hvis 009*g = "us"	dannes "r"
	hvis 009*g = "ut"	dannes "w"
	hvis 009*g = "uu"	dannes "g"
	hvis 009*g = "uv"	dannes "q"
	ellers	dannes "r"

Pos. 34 "|"

Almindelige datafelter (danMARC2 felt 010-999)

danMARC2	MARC21	Kommentarer
010		Konverteres ikke
011		Se afsnittet om afhængige værker
012		Konverteres ikke
013		Konverteres ikke
014		Se afsnittet om flerbindsværker
015		Konverteres ikke
016		Se under 557 og 558
017		Konverteres ikke
018		konverteres ikke
020	015 bb	
*b	*a	
*x	*z	
*2	*2	
021	020 bb	Feltet konverteres kun, hvis dM2 *a eller *e findes
*e	*a	
*a	*a	Bindestreger fjernes
*b		Indsættes i *a i ()
*c		Indsættes i *a i ()
*d	*c	1. forekomst af *d konverteres til *c
		2. og flg. forekomster indsættes i samme delfelt efter "<blank>". Foran delfeltet sættes "<kolon>"
*x	*z	
	024 8b	
*n	*a	
*w		Konverteres ikke
022	022 bb	
*a	*a	
*b		Konverteres ikke
*c		Konverteres ikke
*d		Konverteres ikke
*l	*l	
*x	*y	
*z	*z	
023	024 8b	dM2 delfelt *c konverteres ikke til m21 *q, da indhold er bredere
*a	*a	
*x	*z	
	024 3b	
*b	*a	
*x	*z	

024	024 0b
*a	*a
*b	*d
*d	Konverteres ikke
*x	*z
025	Konverteres hvis *2 findes
	024 7b
*a	*a
*b	*d
*c	*c
*d	*c
*x	*z
*2	*2
027	027 bb
*a	*a
*b	Konverteres ikke
*c	Konverteres ikke
*d	Konverteres ikke
*x	*z
028	024 2b
*a	*a
*b	*d
*c	*d
*d	*c
*x	*z
	024 8b
*n	*a
029	026 bb
*a	*a
*b	*b
*c	*c
*d	*d
*r	*2
*s	*5
030	030 bb
*a	*a
*x	*z
032	Konverteres ikke
033	Konverteres ikke

034	034 0b/1b/3b 1b bruges hvis danMARC2 *q = 1 3b bruges hvis danMARC2 *q = 3	
*a	*a	
*b	*b	
*c	*c	
*d	*d	
*e	*e	
*f	*f	
*g	*g	
*h	*h	
*j	*j	
*k	*k	
*m	*m	
*n	*n	
*q	se indikatorværdi ovenfor	
*r	*r	
*s	*s	
*t	*t	
*x	*x	
*y	*y	
*z	*z	
035	035 bb	
*a	*a	
036	010 bb	
*a	*a	
*b	*b	
*z	*z	
038		Konverteres ikke
039		Konverteres ikke
041	041 0b/1b	Hvis danMARC2-feltet indeholder *b, *c eller *u er indikatorerne 1b, ellers 0b
*a	*a	
*b	*k	
*c	*h	
*d	*b	
*e	*b	
*p	*a	
*s	*a	
*u	*j	
042		Konverteres ikke
043	043 bb	
*a	*a	
*b	*b	
*c	*c	
*2	*2	
*0	*0	
044		Konverteres ikke

048	048 bb	
*a	*b	
*b		Indholdet placeres i tilhørende *a eller *b
*c	*a	
*2	*2	
050	050 14	
*a	*a	
*b	*b	
060	060 14	
*a	*a	
*b	*b	
070	070 1b	
*a	*a	
*b	*b	
079	084 bb	
*a	*a	
*2		Indsættes med indholdet "z"
*c		Konverteres ikke
080	080 bb	
*a	*a	
*x	*x	
*2	*2	
082	082 b4	
*a	*a	
*b		Indholdet i b indsættes i *a
*c	*2	
*d		Konverteres ikke
085	084 bb	
*a	*a	
	*2	Indsættes med indholdet "bcmc"
086		Konverteres ikke
087-089	084 bb	
*a	*a	
øvrige		Øvrige delfelter må - afhængigt af hvordan feltet er defineret lokalt - konverteres til *a eller erstattes af passende skilletegn
	*2	Indsættes med indholdet "z"
090-099	090-099 bb	Disse felter kan overføres uændret (efter aftale – 096 *r overføres ikke til OCLC men respekteres ved udveksling)

Alle nedenfor nævnte MARC21-felter undtagen 760-787 afsluttes med "<punktum>", der dog anbringes før evt. tal-delfelter

100	100 0b/1b	Hvis danMARC2-feltet indeholder *h er indikatorerne 1b, ellers 0b
*a	*a	
*h		Indsættes i *a efter "<komma><blank>"
*e	*b	
*c	*d	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*f	*c	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*k	*q	I delfelt q indsættes "<*a><komma><blank><*k>"
*4	*4	Hvis indholdet består af 5 tegn: "dk---" konverteres ikke
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)
110	Hvis delfelterne *i, *k eller *j findes	
	111 1b/2b	Hvis danMARC2-feltet indeholder *a er indikatorerne 2b, ellers 1b
		Hvis et delfelt indeholder "α" fjernes data fra begyndelsen af delfeltet til og med "α"
*a	*a	
*s	*a	
*e		Indsættes i *a i ()
*c	*e	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
		Hvis *c er det første delfelt i danMARC2-feltet sættes foran delfeltet: "*aDanmark."
*i	*n	Foran delfeltet sættes "<blank>"
		Omkring indholdet af *n, *d og *c sættes en fælles ()
*k	*d	Foran delfeltet sættes "<blank><kolon>" hvis *n findes
*j	*c	Foran delfeltet sættes "<blank><kolon>" hvis *n eller *d findes
*4	*4	Hvis indholdet består af 5 tegn: "dk---" konverteres delfeltet ikke
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)
	Hvis ingen af delfelterne *i, *k eller *j findes:	
	110 1b/2b	Hvis danMARC2-feltet indeholder *a er indikatorerne 2b, ellers 1b
		Hvis et delfelt indeholder "α" fjernes data fra begyndelsen af delfeltet til og med "α"
*a	*a	
*s	*a	
*e		Indsættes i *a i ()
*c	*b	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
		Hvis *c er det første delfelt i danMARC2-feltet sættes foran delfeltet: "*aDanmark."
*4	*4	Hvis indholdet består af 5 tegn: "dk---" konverteres delfeltet ikke
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)
210	210 0b	
*a	*a	
*b	*b	Der sættes () om indholdet
*c	*b	Der sættes () om indholdet

222	222 b<0-9>	Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 2. indikator. Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α" er 2. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*a	*a	
*b	*b	Der sættes () om indholdet
239	240 b<0-9>	Antal tegn foran evt. "α" i *t bruges som 2. indikator. Hvis *t ikke indeholder "α" er 2. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*a		Konverteres ikke
*b		Konverteres ikke
*h		Konverteres ikke
*e		Konverteres ikke
*f		Konverteres ikke
*c		Konverteres ikke
*ø		Konverteres ikke
*u		Konverteres ikke
*4		Konverteres ikke
*t	*a	
*v	*p	Foran delfelt sættes "<punktum>"
240	240 b<0-9>	Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 2. indikator. Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α" er 2. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*a	*a	
*ø		Konverteres ikke
*d	*m	Foran delfelt sættes "<komma>"
*e	*n	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*f	*n	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*s	*p	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*r	*l	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*q	*s	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*u	*f	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*g	*n	Foran delfelt sættes "<komma>"
*h	*r	Foran delfelt sættes "<komma>"
*j	*g	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*l	(*g)	Hvis *j findes, erstattes *g af "<punktum><blank>"
*k	*o	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*m	*h	Indholdet sættes i "<skarp parentes>"
*n	*n	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*o	*k	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*w	*d	Foran delfelt sættes "<komma>", indhold sættes i "<parentes>"
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)

241	500 bb	
*j	*a	
*a	(*a)	Hvis *i findes erstattes *a med "<blank>", ellers konverteres *a til *a med indledende tekst: "Originaltitel:<blank>"
*n		Indsættes i foregående delfelt efter "<punktum><blank>"
*o		Indsættes i foregående delfelt efter "<punktum><blank>"
*r		Indsættes i forgående delfelt i ()
242	242 1<0-9>	Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 2. indikator Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α" er 2. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*a	*a	
*c	*b	Foran delfelt sættes "<blank><kolon>"
*e	*c	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>"
*n	*n	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*o	*p	Foran delfelt sættes "<punktum>"
243	243 b<0-9>	Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 2. indikator. Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α" er 2. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*a	*a	
*w	*d	Foran delfelt sættes "<komma>", indhold sættes i "<parentes>"
*u	*f	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*m	*h	Indholdet sættes i "<skarp parentes>"
*j	*g	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*l	(*g)	Hvis *j findes, erstattes *g af "<punktum><blank>"
*r	*l	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*d	*m	Foran delfelt sættes "<komma>"
*n	*n	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*k	*o	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*s	*p	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*h	*r	Foran delfelt sættes "<komma>"
*q	*s	Foran delfelt sættes "<punktum>"

245		(Se også afsnittet om flerbindsværker) 245 1<0-9> Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 2. indikator. Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α" er 2. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*a (1. forekomst)	*a	
*b		Indsættes i foregående delfelt efter "<blank>"
		MARC21 kan kun have ét delfelt b i 245. Det er derfor kun det først forekommende (inddateringsrækkefølge) af de nævnte delfelter der konverteres til *b. I de efterfølgende delfelter erstattes delfeltmærket af "<blank><semikolon>" eller "<blank><kolon>" eller "<blank><lighedstegn>" afhængigt af det delfelt det kommer fra
*a (2. forekomst o.s.v)	(*b)	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
*c	(*b)	Foran delfelt sættes "<blank><kolon>"
*p	(*b)	Foran delfelt sættes "<blank><lighedstegn>"
*u	(*b)	Foran delfelt sættes "<blank><kolon>"
*p	(*b)	Foran delfelt sættes "<blank><lighedstegn>"
		MARC21 kan kun have ét delfelt c i 245. Det er derfor kun det først forekommende (inddateringsrækkefølge) af de nævnte delfelter der konverteres til *c med foranstillet "<blank><skråstreg>" I de efterfølgende delfelter erstattes delfeltmærket af "<blank><semikolon><blank>". Dog erstattes det første af disse der er inddateret efter *x med "<blank><skråstreg><blank>"
*e	(*c)	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>" eller "<blank><semikolon>"
*f	(*c)	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>" eller "<blank><semikolon>"
*i	(*c)	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>" eller "<blank><semikolon>"
*j	(*c)	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>" eller "<blank><semikolon>"
*æ	(*c)	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>" eller "<blank><semikolon>"
*t	(*c)	Foran delfelt sættes "<blank><lighedstegn>" eller "<blank><semikolon>"
*m	*h	
*n	*n	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*q	*n	Foran delfeltet sættes "<blank><lighedstegn>"
*r	*p	Foran delfeltet sættes "<blank><lighedstegn>"
*o	*p	Hvis *n forekommer sættes "<punktum>" foran delfeltet, ellers "<komma>"
*x		Indsættes i foregående delfelt efter "<punktum><blank>"
*ø		Konverteres ikke
*w		Konverteres ikke

247-248 Alle 247- og 248-felter i en post konverteres til det samme 505-felt. Rækkefølgen felterne forekommer i bevarer i det nye 505. Mellem data fra forskellige 247/248 felter sættes "<blank><bindestreg><bindestreg><blank>"

247	505 00	
*g	*g	Efter indholdet sættes "<punktum>"
*a	*t	Foran delfelt sættes "<punktum>" hvis *g findes
*p	(*t)	I samme delfelt t efter "<blank><lighedstegn>"
*x	*t	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*e	*r	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>"
*f	(*r)	I samme delfelt r efter "<blank><semikolon><blank>"
*t	(*r)	I samme delfelt r efter "<blank><lighedstegn><blank>"
*z	*g	Foran indhold sættes "<blank>ISBN"
*r	*g	Foran indhold sættes "<blank>ISBN"
*u	*u	
alle andre *	*g	Foran delfelt sættes "<blank>"
248	505 00	
*g	*g	
*a	*t	Foran delfelt sættes "<punktum>" hvis *g findes
*p	(*t)	I samme delfelt t efter "<blank><lighedstegn>"
*x	*t	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*e	*r	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>"
*f	(*r)	I samme delfelt r efter "<blank><semikolon><blank>"
*t	(*r)	I samme delfelt r efter "<blank><lighedstegn><blank>"
*z	*g	Foran indhold sættes "<blank>ISBN"
*r	*g	Foran indhold sættes "<blank>ISBN"
*u	*u	
alle andre *	*g	Foran delfelt sættes "<blank>"
250	250 bb	
*a (1. forekomst)	*a	MARC21 kan kun have ét delfelt b i 250. Det er derfor kun det først forekommende (inddateringsrækkefølge) af de nævnte delfelter der konverteres til *b med foranstillet "<blank><skråstreg>" eller "<blank><lighedstegn>" I de efterfølgende delfelter erstattes delfeltmærket af "<blank><semikolon>" eller "<blank><lighedstegn>" afhængigt af det delfelt det kommer fra. Første delfelt t efter et delfelt p erstattes af "<blank><skråstreg>"
*c	(*b)	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>" eller "<blank><semikolon>"
*d	(*b)	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>" eller "<blank><semikolon>"
*p	(*b)	Foran delfelt sættes "<blank><lighedstegn>"
*t	(*b)	Foran delfelt sættes "<blank><skråstreg>" eller "<blank><semikolon>"
*x		Indsættes i foregående delfelt efter "<komma><blank>"
*b		Konverteres ikke
255	362 0b	
*a	*a	
*z	*z	Foran delfelt sættes "<punktum>"

256	255 bb	
*a	*a	
*b	Konverteres ikke	
*c	*b	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
*d	*c	Omkring *c, *d og *e sættes en fælles ()
*e	*e	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
*f	Konverteres ikke	
*g	*d	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
257	254 bb	Kun 1. forekomst
*a	*a	
*p		Indsættes i *a efter "<blank><lighedstegn><blank>"
259	256 bb	Kun 1. forekomst
*a (1. forekomst)	*a	
*a (2.ff forekomst)		Indsættes i foregående delf. efter "<blank><semikolon><blank>"
*b		Indsættes i foregående delfelt i ()
260	260 bb	Hvis felt 264 findes, medtages 260 ikke (RDA-praksis)
		Der sættes ikke skilletegn foran 1. delfelt i feltet
*a (1. forekomst)	*a	
*a (2.ff forekomst)	*a	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
*d	Konverteres ikke	
*b	*b	Foran delfelt sættes "<blank><kolon>"
*c	*c	Foran delfelt sættes "<komma>"
*f	*a	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
*g	*b	Foran delfelt sættes "<blank><kolon>"
*p	Konverteres ikke	
*k	Konverteres ikke	
*r	*e	Omkring *e, *f og *g sættes fælles ()
*s	Konverteres ikke	
*t	*f	Hvis *e findes sættes "<blank><kolon>" foran delfelt
*x	Konverteres ikke	
*j	*g	Hvis *e eller *f findes sættes "<komma>" foran delfelt
264	264 *e*f	Indikatorværdi hentes i *e og *f. Default for 1. indikator "<blank>" Hvis 264 findes, medtages 260 ikke (RDA-beslutning/praksis) Der sættes ikke skilletegn foran 1. bogstavdelfelt i feltet
*3	*3	
*a (1. forekomst)	*a	
*a (2.ff forekomst)	*a	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
*b	*b	Foran delfelt sættes "<blank><kolon>"
*c	*c	Foran delfelt sættes "<komma>"
*e	1. indi	Indholdet sættes som 1. indikatorværdi. Defaultværdi "<blank>"
*f	2. indi	Indholdet sættes som 2. indikatorværdi

300	300 bb	Der sættes ikke skilletegn foran 1. delfelt i feltet Indholdet efterfølges af "\c"
*å	*8	
*n (1. forekomst)	*a	
*n (2.ff forekomst)	*a	Foran delfelt sættes "<komma>" Hvis *n findes konverteres *a sådan: Indsættes i foregående delfelt i () Hvis delfelt *n ikke findes konverteres *a sådan:
*a		
*a (1. forekomst)	*a	
*a (2.ff forekomst)	*a	Foran delfelt sættes "<komma>"
*b (1. forekomst)	*b	Foran delfelt sættes "<blank><kolon>"
*b (2. ff forekomst)		Indsættes i foregående delfelt efter "<blank><kolon><blank>"
*c	*c	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
*d (1. forekomst)	*e	Foran delfelt sættes "<blank><plus>"
*d (2. ff forekomst)		Indsættes i foregående delfelt efter "<blank><plus><blank>"
*e		Indsættes i foregående delfelt i ()
*l		Indsættes i foregående delfelt i ()
320		Konverteres ikke
321		Konverteres ikke
322		Konverteres ikke
336	336 bb	
*ab23	*ab23	Alle delfelter overføres uændret
337	337 bb	
*ab23	*ab23	Alle delfelter overføres uændret
338	338 bb	
*ab23	*ab23	Alle delfelter overføres uændret
344	344 bb	
*a-h23	*a-h23	Delfelter overføres uændret
*6	*0	
345	345 bb	
*ab23	*ab23	Delfelter overføres uændret
*6	*0	
346	346 bb	
*ab23	*ab23	Delfelter overføres uændret
*6	*0	
347	347 bb	
*a-f23	*a-f23	Delfelter overføres uændret
*6	*0	
440	490 bb	Der sættes ikke skilletegn foran 1. delfelt i feltet

*ø	*3	Efter delfelt sættes "<kolon>"
*a	*a	
*æ		Konverteres ikke
*c		Konverteres ikke
*e		Konverteres ikke
*p		Konverteres ikke
*q		Konverteres ikke
*r		Konverteres ikke
*s		Konverteres ikke
*t		Konverteres ikke
*n	*n	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*o	*p	Foran delfelt sættes "<punktum>"
		Hvis *p følger efter *n sættes dog "<komma>" foran delfelt
*v (1. forekomst)	*v	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
*v (2.ff forekomst)		Indsættes i foregående delfelt efter "<blank><semikolon><blank>"
*z	*x	Foran delfelt sættes "<komma>". Delfeltet skal stå sidst i feltet
440	830 b<0-9>	Hvis uden 840. Der sættes ikke skille tegn foran 1. delfelt i feltet Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 2. indikator. Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α" er 2. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes
*a	*a	
*c		Konverteres ikke
*e		Konverteres ikke
*p		Konverteres ikke
*q		Konverteres ikke
*r		Konverteres ikke
*s		Konverteres ikke
*t		Konverteres ikke
*n	*n	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*o	*p	Foran delfelt sættes "<punktum>"
		Hvis *p følger efter *n sættes dog "<komma>" foran delfelt
*æ		Indholdet sættes i "<rund parentes>"
*ø		Indholdet sættes i "<rund parentes>"
*v (1. forekomst)	*v	Foran delfelt sættes "<blank><semikolon>"
*v (2.ff forekomst)		Indsættes i foregående delfelt efter "<blank><semikolon><blank>"
*z (1. forekomst)	*x	Foran delfelt sættes "<komma>". Delfeltet skal stå sidst i feltet
500	310 bb	Kun første forekomst og kun hvis dM2-delfelt 008 *tp eller tomt (da hovedposter får M21 kode s i header pos. 7)
*a	*a	
501	538 bb	
*j	*a	
*a	(*a)	Konverteres til *a hvis *i ikke findes. Foran indholdet sættes "Systemkrav: " Hvis *i findes, indsættes delfeltet i foregående delfelt efter "<blank>"
*b	(*a)	Konverteres til *a hvis *i ikke findes. Foran indholdet sættes "Adgangsmåde: " Hvis *i findes, indsættes delfeltet i foregående delfelt efter "<blank>"
*u	*u	
*y		Konverteres ikke
502	500 bb	

*a
504 *a
*u
*y

*a
520 8b
*a
*u

Konverteres ikke

505 *a

500 bb
*a

506 *a

502 bb
*a

507 *a

500 bb
*a

508 *a

546 bb
*a

509 *a
*b

500 bb
*a
*a

512 *a
*i*t*e*d*x*b*u

500 bb
*a
*a

Konverteres alle til det samme delfelt a.
De enkelte delfelter erstattes af skilletegn
som er styres både af det aktuelle delfelt
og det foregående delfelt, se nedenstående
tabel:

```
*a efter *i erstattes af "<kolon><blank>"
*t efter *a erstattes af "<kolon><blank>"
*t efter *i erstattes af "<kolon><blank>"
*t efter *e erstattes af "<punktum><blank>"
*t efter *d erstattes af "<kolon><blank>"
*t efter *t erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
*t efter *x erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
*t efter *b erstattes af "<punktum><blank>"
*t efter *u erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
*e efter *i erstattes af "<kolon><blank>"
*e efter *t erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
*e efter *a erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
*e efter *e erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
*e efter *b erstattes af "<blank>"
*d efter *i erstattes af "<kolon><blank>"
*d efter *t erstattes af "<punktum><blank>"
*d efter *x erstattes af "<punktum><blank>"
*d efter *b erstattes af "<blank>"
*d efter *u erstattes af "<punktum><blank>"
*x efter *i erstattes af "<kolon><blank>"
*x efter *t erstattes af "<punktum><blank>"
*x efter *a erstattes af "<punktum><blank>"
*x efter *e erstattes af "<punktum><blank>"
*x efter *b erstattes af "<blank>"
*x efter *u erstattes af "<punktum><blank>"
*b erstattes af "<punktum><blank>"
*u erstattes af "<kolon><blank>"
*z erstattes af "<punktum><blank>"
```

*y Konverteres ikke

513	511 0b	
*a	*a	
*e*f*i*j	*a	Først forekommende af disse delfelter konverteres til *a. Øvrige delfelter erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
517	521 8b	
*a	*a	
*b	*a	
*c	*a	
*d	*a	
518	540 bb	
*a	*a	
*u	*u	
*y		Konverteres ikke
520		Hvis feltet kun indeholder *a
	500 bb	
*a	*a	
		Ellers
520	534 bb	
*a	*p	
*i	*p	Efter delfeltet indsættes "<kolon>"
*t (1. forekomst)	*t	
*t (2. ff forekomst)		Indsættes i *t med foranstillet "<punktum><blank>"
*e		Indsættes i *t med foranstillet "<blank><skråstreg><blank>". Hvis *a, *i og/eller *t ikke forekommer sættes *e i *p
*d	*a	Efter delfeltet indsættes "<punktum>"
*x	*t	
*b	*n	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*u		Konverteres ikke
*y		Konverteres ikke
*r	*z	Foran første forekomst af delfeltet sættes "<punktum>"
		Bindestreger fjernes
*z	*x	Foran første forekomst af delfeltet sættes "<komma>"
*n		Konverteres ikke
521	500 bb	
*a	*a	
*b*g*c*i*j*k*x		Indsættes i foregående delfelt efter "<komma><blank>"
523	530 bb	
*a	*a	
*z		Indsættes i delfelt a. De enkelte delfelter erstattes af skilletegn som kan være styret både af det aktuelle delfelt og det foregående delfelt, se tabellen under felt 512.
		Konverteres ikke
*y	*u	
*u		
525	580 bb	
*a	*a	

526	580 bb	Der KAN evt. konverteres til M21-felter 760-787 ud fra tekst i dM2-delfelt *i og inkl. *q til M21-delfelt r og *s til M21-delfelt u
*a	*a	Konverteres alle til det samme delfelt a. De enkelte delfelter – bortset fra det første – erstattes af skilletegn som kan være styret både af det aktuelle delfelt og det foregående delfelt, se tabellen under felt 512.
*i*t*e*d*x*b*u	*a	
*y	Konverteres ikke	
*r	Konverteres ikke	
*z	Konverteres ikke	Ved konv. til 76x-78x sættes *b evt. i delfelt z efter <blank>
529	510 0b	
*i	*a	Hvis *i findes erstattes delfeltet af "<kolon><blank>" Ellers sættes "Indekseres i: " foran indholdet
*a	(*a)	
*b	(*a)	
*c	(*a)	
*d	(*a)	Hvis *i findes erstattes delfeltet af "<kolon><blank>" Ellers sættes "Beskrevet i: " foran indholdet
*z	(*a)	Hvis *i findes erstattes delfeltet af "<kolon><blank>" Ellers sættes "Anmeldt i: " foran indholdet
*x	*x	Hvis *i findes erstattes delfeltet af "<kolon><blank>" Ellers sættes "Omtalt i: " foran indholdet
*u	*u	Indsættes i delfelt a efter: "<punktum><blank>"
*y	Konverteres ikke	
530	505 00/0b	Hvis *a forekommer er 2. indikator = "b", ellers "0"
*a	*a	Konverteres ikke
*i	*r	
*d	*r	*d placeres bag det efterfølgende *t
*e	*r	Foran delfeltmærket inddateres "<blank><skråstreg>"
*t	*t	Foran delfeltmærket inddateres "<blank><skråstreg>"
*x	*t	Foran delfeltmærket inddateres "<blank><bindestreg><bindestreg>"
*m	*g	Foran delfeltmærket inddateres "<blank>"
*b	*g	Foran delfeltmærket inddateres "<blank>"
*z	*g	Foran delfeltmærket inddateres " ISRC "
*u	*u	Konverteres ikke
*y	Konverteres ikke	
531	501 bb	Hvis indhold i *a begynder med "Indeholder også" eller "På samme"
*a	*a	I begge tilfælde tages resten af indholdet i feltet fra danMARC2-felterne 770,780,795. For hvert 795 der ikke indeholder *y0, gøres flg.: Først udskrives et evt. 770 eller 780 felt med samme indhold i *å som 795-feltet. Mellem hvert 795 med evt. tilhørende 770/780 udskrives "<blank><bindestreg><bindestreg><blank>"
ellers	505 8b	
	*a	

770

Alle delfelter udskrives undtagen 770*k.

Selve delfeltkoden erstattes af skilletegn som fig.:

*a erstattes ikke af noget

*h erstattes af "<komma><blank>"

*e erstattes af "<blank>"

*c erstattes af "<komma><blank>"

*f erstattes af "<komma><blank>"

*k delfelt + indhold bruges ikke

Det samlede indhold fra 770 afsluttes med

"<kolon><blank>"

780

*a erstattes ikke af noget

*s erstattes ikke af noget

*e erstattes af "(" . Indholdet sluttes med ")"

*c erstattes af "<punktum><blank>"

*i erstattes af "("

*k erstattes af "<blank><kolon><blank>"

*j erstattes af "<blank><kolon><blank>". Indholdet sluttes med ")"

Det samlede indhold fra 780 afsluttes med

"<kolon><blank>"

Dernæst udskrives indholdet af 795-feltet.

Alle delfelter udskrives undtagen *j/*y/*ø/*å

Selve delfeltkoden erstattes af skilletegn som fig.:

Første *a erstattes af ingenting

Øvrige *a erstattes af "<blank><semikolon><blank>"

*b erstattes af "<blank>"

*æ erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*c erstattes af "<blank><kolon><blank>"

*u erstattes af "<blank><kolon><blank>"

*v efter *a erstattes af "<blank>"

*v i øvrigt erstattes af "<blank><semikolon><blank>"

*e efter *a erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*e efter *b erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*e efter *c erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*e efter *e erstattes af "<blank><semikolon><blank>"

*e efter *f erstattes af "<blank><semikolon><blank>"

*e efter *i erstattes af "<blank><semikolon><blank>"

*e efter *l erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*e efter *p erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*e efter *s erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*e efter *u erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*e efter *v erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*e efter *x erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*e efter *æ erstattes af "<blank><semikolon><blank>"

*f efter *a erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*f efter *b erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*f efter *c erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*f efter *e erstattes af "<blank><semikolon><blank>"

*f efter *f erstattes af "<blank><semikolon><blank>"

*f efter *i erstattes af "<blank><semikolon><blank>"

*f efter *l erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*f efter *p erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"

*f efter *s erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *f efter *u erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *f efter *v erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *f efter *x erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *f efter *æ erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
 *i efter *a erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *i efter *b erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *i efter *c erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *i efter *e erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
 *i efter *f erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
 *i efter *i erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
 *i efter *l erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *i efter *p erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *i efter *s erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *i efter *u erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *i efter *v erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *i efter *x erstattes af "<blank><skråstreg><blank>"
 *i efter *æ erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
 *k erstattes af "(. Indholdet sluttes med ")"
 *l erstattes af "(. Indholdet sluttes med ")"
 *p erstattes af "<blank><lighedstegn><blank>"
 *s efter *c erstattes af "<blank><lighedstegn><blank>"
 *s efter *p erstattes af "<blank><kolon><blank>"
 *s efter *s erstattes af "<blank><lighedstegn><blank>"
 *s efter *u erstattes af "<blank><lighedstegn><blank>"
 *7 erstattes af ingenting

532
 *a

504 bb
 *a

*u
 *y

Konverteres ikke
 Konverteres ikke

534

505 20/2b Hvis *a forekommer er 2. indikator = "b", ellers
 "0"

*a
 *i
 *d
 *e
 *t
 *x
 *b
 *u
 *y

*a Konverteres ikke
 *r *d placeres bag det efterfølgende *t
 Foran delfeltmærket inddateres "<blank><skråstreg>"
 *r Foran delfeltmærket inddateres "<blank><skråstreg>"
 *t Foran delfeltmærket inddateres
 "<blank><bindestreg><bindestreg>"
 *t Foran delfeltmærket inddateres
 "<blank><bindestreg><bindestreg>"
 *g Foran delfeltmærket inddateres "<blank>"
 *u ~~Konverteres ikke~~
 Konverteres ikke

538	500 bb	
*i	*a	
*a*b*d*j*k*l*m*o*p*q*s	(*a)	Hvis *i findes erstattes det første af disse delfelter af "<kolon><blank>" Hvis flere af disse delfelter forekommer erstattes efterfølgende delfelter af "<punktum><blank>"
*b		Foran indholdet sættes "Ed.nr.: "
*c		Foran indholdet sættes "Pladenummer: "
*d		Foran indholdet sættes "Ed. og Pl.nr.: "
*f		Hvis danMARC2 *c, *g , eller *h findes, konverteres også til 028, se nedenfor samt til 538:
		Foran indholdet sættes "Plademærke: "
*g		Foran indholdet sættes "Forlagsnummer: "
*h		Foran indholdet sættes "Matricenummer: "
*j		Foran indholdet sættes "Take-nummer: "
*k		Foran indholdet sættes "Take-indspilningsdato: "
*l		Foran indholdet sættes "Take-spilletid: "
*m		Foran indholdet sættes "Sidenummer: "
*o		Foran indholdet sættes "FN-salgsnummer: årstal: "
*p		Foran indholdet sættes "FN-salgsnummer: systematisk betegnelse: "
*q		Foran indholdet sættes "FN-salgsnummer: løbenummer: "
*s		Foran indholdet sættes "EU-katalognummer: "
538	028 00/10/20	Hvis danMARC2 *c findes sættes 1. indikator = "2" Hvis danMARC2 *g findes sættes 1. indikator = "0" Hvis danMARC2 *h findes sættes 1. indikator = "1"
*c	*a	
*f (1. forekomst)	*b	
*g	*a	
*h	*a	
539	588 bb	1. indikator aktivt til blank, selvom der er andre værdier
*a	*a	
540	500 bb	
*a	*a	
555	505 2b	
*a	*a	
*å	*8	Indholdet efterfølges af "\c"
557	773 08	
*a	*t	
*ø	Konverteres ikke	
*æ	*n	
*b	*p	
*h*i*j	*d	*h, *i og *j konverteres til samme *d Mellem *h og *i sættes "<blank><kolon><blank>" Mellem *h/*i og *j sættes "<komma><blank>"
*l	*n	
*v*k	*g	*v og *k konverteres til samme *g Mellem *v og *k sættes "<komma><blank>"
*z	*x	
016 *a	*w	

558	773 08	
*a	*t	
*e	*n	
*g	*g	
*w	*b	
*h*i*j	*d	*h, *i og *j konverteres til samme *d Mellem *h og *i sættes "<blank><kolon><blank>" Mellem *h/*i og *j sættes "<komma><blank>"
*l	*n	
*s*v	*k	*s og *v konverteres til samme *k Mellem *s og *v sættes "<blank><semikolon><blank>"
*z	*z	
*r	*z	
016 *a	*w	
559	500 bb	
*a	*a	
*u	Konverteres ikke	
*y	Konverteres ikke	
563	563 bb	
*a	*a	
*x	*3	
565	500 bb	
*a	*a	
	*5	Tilføjes med indholdet "<biblioteksnr>"
570	852 bb	
*a	*l	
580	866 b0	Holdingsformat-felt i M21
*a*c	*a	
583	583 bb	
*a-z	*a-z	Alle delfelter overføres uændret
596	096 bb	
*a	*a	
*x	*x	
*z	*z	
	841 bb	Derudover dannes et felt (holdingsformat-felt i M21)
	*b	Dannes med indholdet 6 blanktegn efterfulgt af "3" efterfulgt af 25 blanktegn

600	600 04/14 07/17	Hvis danMARC2-feltet indeholder *h, er 1. indikator = 1, ellers 0 Hvis danMARC2-posten indeholder *0, er 2. indikator= 7 ellers 4
*a	*a	
*h		Indsættes i *a efter "<komma><blank>"
*e	*b	
*c	*d	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*f	*c	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*t	*t	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*k	*q	I delfelt q indsættes "<*a><komma><blank><*k>"
*x	*x	
*y	*y	
*z	*z	
*u	*x	
*b	*e	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*v	*v	
*0	*2	Indholdet i *2 sættes til "z"
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)
610	Hvis delfelterne *i, *k eller *j findes 611 14/24 24/27	Hvis danMARC2-feltet indeholder *a er 1. indikator = 2 ellers 1 Hvis danMARC2-posten indeholder *0, er 2. indikator= 7 ellers 4 Hvis et delfelt indeholder "α" fjernes data fra begyndelsen af delfeltet til og med "α"
*a	*a	
*s	*a	
*e		Indsættes i *a i ()
*c	*b	Foran delfeltet sættes "<punktum>" Hvis *c er det første delfelt i danMARC2-feltet sættes foran delfeltet: "*aDanmark."
*i	*n	Foran delfeltet sættes "<blank>" Omkring indholdet af *n, *d og *c sættes en fælles ()
*k	*d	Foran delfeltet sættes "<blank><kolon>" hvis *n findes
*j	*c	Foran delfeltet sættes "<blank><kolon>" hvis *n eller *d findes
*t	*t	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*x	*x	
*y	*y	
*z	*z	
*u	*x	
*b	*j	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*v	*v	
*0	*2	Indholdet i *2 sættes til "z"
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)
	Hvis ingen af delfelterne *i, *k eller *j findes: 610 14/24 24/27	Hvis danMARC2-feltet indeholder *a er 1. indikator = 2 ellers 1 Hvis danMARC2-posten indeholder *0, er 2. indikator= 7 ellers 4 Hvis et delfelt indeholder "α" fjernes data fra begyndelsen af delfeltet til og med "α"
*a	*a	
*s	*a	
*e		Indsættes i *a i ()
*c	*e	Foran delfeltet sættes "<punktum>" Hvis *c er det første delfelt i danMARC2-feltet sættes foran delfeltet: "*aDanmark."
*x	*x	

*y	*y	
*z	*z	
*u	*x	
*b	*e	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*v	*v	
*0	*2	Indholdet i *2 sættes til "z"
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)
621	651 b4	
*a	*a	
*b*e*f		Placeres i forgående delfelt i ()
*j	*x	
622		Konverteres ikke
630	650 b4	
*a*b*f*g*s*t	*a	For hvert af disse delfelter gentages hele felt 650
*u		Indsættes i foregående delfelt efter "<punktum><blank>"
*2	*2	
631	653 bb	
*a*b*f*g*s*t	*a	
*8		Konverteres ikke
632		Konverteres ikke
633	651 b4	
*a	*a	For hvert af disse delfelter gentages hele felt 651
*u	*x	Placeres i samme felt som nærmest foregående *a
*2	*2	Default tilføjes *2z
634	648 b4	
*c	*a	
*d		Indsættes i *a. Foran indholdet sættes "<bindestreg>"
*u	*x	
*v	*v	
*x	*x	
*y	*y	
*z	*z	
*2	*2	
645	630 <0-9>4	Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 1. indikator Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α", er 1. Indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*a	*t	
*b	*t	
*c	*a	
*u	*x	
*v	*v	
*x	*x	
*y	*y	
*z	*z	
*2	*2	
650	650 b0	
*a	*a	
*b	*b	
*c	*c	

*d	*d	
*v	*v	
*x	*x	
*y	*y	
*z	*z	
*e	*e	
*2	*2	
651	651 b0	
*a	*a	
*v	*v	
*x	*x	
*y	*y	
*z	*z	
*e	*e	
*2	*2	
652	084 bb	
*å	*8	Indholdet efterfølges af "c"
*i,m,n,o,p,q,r	*a	
*a,b,e		Indsættes i *a efter "<blank>"
*c,e,f,h,k		Indsættes i *a efter "<komma><blank>"
*v		Indsættes i *a efter "<kolon>"
*z		Indsættes i *a efter "<bindestreg>"
*f		Indsættes i *a i <blank><parenteser>
*t		Indsættes i *a efter "<punktum><blank>"
	*2	Indsættes med indholdet "dk5s"
654	084 bb	
*i,m,n,o,p,q,r	*a	
*a,b,e		Indsættes i *a efter "<blank>"
*c,e,f,h,k		Indsættes i *a efter "<komma><blank>"
*v		Indsættes i *a efter "<kolon>"
*z		Indsættes i *a efter "<bindestreg>"
*f		Indsættes i *a i <blank><parenteser>
*t		Indsættes i *a efter "<punktum><blank>"
	*2	Indsættes med indholdet "z"
655	084 bb	
*i,m,n,o,p,q,r	*a	
*a,b,e		Indsættes i *a efter "<blank>"
*c,e,f,h,k		Indsættes i *a efter "<komma><blank>"
*v		Indsættes i *a efter "<kolon>"
*y		Indsættes i *a efter "<bindestreg>"
*f		Indsættes i *a i <blank><parenteser>
*t		Indsættes i *a efter "<punktum><blank>"
	*2	Indsættes med indholdet "z"
660	650 b2	
*a	*a	
*x	*x	
*y	*y	
*z	*z	
*b	*b	
*c	*c	
*d	*d	
*e	*e	
*v	*v	

661	650 b4	
*a*b*c*d	*a	For hvert af disse delfelter gentages hele felt 650
662	650 b4/b7	
*a	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 650
*b	*a	Indikatorer = b7. "**2 agrovoc" tilføjes.
*c	*a	Indikatorer = b4
666	650 b7	
*a	*8	Indholdet efterfølges af "c"
*f*s	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 650
*i	*y	Tilføjes til hvert felt 650
*o*u	*v	Tilføjes til hvert felt 650
		**2 z" tilføjes til hvert felt 650
	630 <0-9>7	Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 1. indikator
		Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α", er 1. Indikator "0".
		Alle "α" i feltet slettes.
*t*r	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 630
*i	*y	Tilføjes til hvert felt 630
*o*u	*v	Tilføjes til hvert felt 630
		**2 z" tilføjes til hvert felt 630
	651 b7	
*e*q	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 651
*i	*y	Tilføjes til hvert felt 651
*o*u	*v	Tilføjes til hvert felt 651
		**2 z" tilføjes til hvert felt 651
	655 b7	
*m*n	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 655
*p	*y	Tilføjes til hvert felt 655
*l	*z	Tilføjes til hvert felt 655
		**2 z" tilføjes til hvert felt 655
	655 b4	
*o	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 655
*i	*y	Tilføjes til hvert felt 655
*u	*v	Tilføjes til hvert felt 655
		**2 z" tilføjes til hvert felt 655
	648 b4	
*j	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 648
*u	*v	Tilføjes til hvert felt 648
		**2 z" tilføjes til hvert felt 648

667	650 b7	
*å	*8	Indholdet efterfølges af "\c"
*f*s	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 650
*j	*y	Tilføjes til hvert felt 650
*o*u	*v	Tilføjes til hvert felt 650
		"*2 z" tilføjes til hvert felt 650
	630 <0-9>7	Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 1. indikator
		Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α", er 1. Indikator "0".
		Alle "α" i feltet slettes.
*t*r	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 630
*j	*y	Tilføjes til hvert felt 630
*o*u	*v	Tilføjes til hvert felt 630
		"*2 z" tilføjes til hvert felt 630
	651 b7	
*e*q	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 651
*j	*y	Tilføjes til hvert felt 651
*o*u	*v	Tilføjes til hvert felt 651
		"*2 z" tilføjes til hvert felt 651
	655 b7	
*m*n	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 655
*p	*y	Tilføjes til hvert felt 655
*l	*z	Tilføjes til hvert felt 655
		"*2 z" tilføjes til hvert felt 655
	655 b4	
*o	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 655
*j	*y	Tilføjes til hvert felt 655
*u	*v	Tilføjes til hvert felt 655
		"*2 z" tilføjes til hvert felt 655
	648 b4	
*j	*a	For hvert delfelt gentages hele felt 648
*u	*v	Tilføjes til hvert felt 648
		"*2 z" tilføjes til hvert felt 648
668	655 b7	
*a	*a	
*b*c	*x	
		"*2 z" tilføjes til hvert felt 655
670	650 b3	
*a	*a	
*x	*x	
*y	*y	
*z	*z	
*b	*b	
*c	*c	
*d	*d	
*e	*e	
*v	*v	
690	Konverteres ikke	

700	700 0b/1b	Hvis danMARC2-feltet indeholder *h er indikatorerne 1b, ellers 0b
*a	*a	
*h		Indsættes i *a efter "<komma><blank>"
*e	*b	
*c	*d	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*f	*c	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*k	*q	I delfelt q indsættes "<*a><komma><blank><*k>"
*b	*e	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*t	*t	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*4	*4	Hvis indholdet består af 5 tegn: "dk---" konverteres delfeltet ikke
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)
710	Hvis delfelterne *i, *k eller *j findes	
	711 1b/2b	Hvis danMARC2-feltet indeholder *a er indikatorerne 2b, ellers 1b
		Hvis et delfelt indeholder "α" fjernes data fra begyndelsen af delfeltet til og med "α"
*a	*a	
*s	*a	
*e		Indsættes i *a i ()
*c	*e	Foran delfeltet sættes "<punktum>" Hvis *c er det første delfelt i danMARC2-feltet sættes foran delfeltet: "*aDanmark."
*i	*n	Foran delfeltet sættes "<blank>" Omkring indholdet af *n, *d og *c sættes en fælles ()
*k	*d	Foran delfeltet sættes "<blank><kolon>" hvis *n findes
*j	*c	Foran delfeltet sættes "<blank><kolon>" hvis *n eller *d findes
*b	*j	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*t	*t	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*4	*4	Hvis indholdet består af 5 tegn: "dk---" konverteres delfeltet ikke
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)
	Hvis ingen af delfelterne *i, *k eller *j findes:	
	710 1b/2b	Hvis danMARC2-feltet indeholder *a er indikatorerne 2b, ellers 1b
		Hvis et delfelt indeholder "α" fjernes data fra begyndelsen af delfeltet til og med "α"
*a	*a	
*s	*a	
*e		Indsættes i *a i ()
*c	*b	Foran delfeltet sættes "<punktum>" Hvis *c er det første delfelt i danMARC2-feltet sættes foran delfeltet: "*aDanmark."
*b	*e	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*t	*t	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*4	*4	Hvis indholdet består af 5 tegn: "dk---" konverteres delfeltet ikke
*6	*0	Inkl. godkendt præfiks i parentes fx (OCoLC)

720	720 bb/1b/2b	Hvis danMARC2-feltet indeholder *a er indikatorerne b1 Hvis danMARC2-feltet indeholder *k er indikatorerne b2 Ellers er indikatorerne bb
*a	*a	
*h		Indsættes i *a efter "<komma><blank>"
*k	*a	
*o	*a	
*4	*4	Hvis indholdet består af 5 tegn: "dk---" konverteres delfeltet ikke
739	730 <0-9>b	Antal tegn foran evt. "α" i *t bruges som 1. indikator. Hvis *t ikke indeholder "α" er 1. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*t	*a	
*v	*p	Foran delfelt sættes "<punktum>"
740	730 <0-9>b	Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 1. indikator. Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α" er 1. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*a	*a	
*s	*p	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*r	*l	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*q	*s	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*u	*f	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*d	*m	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*e*f*g	*n	Kun det første af disse delfelter konverteres til *n. Efterfølgende Delf erstattes af "<komma><blank>". Før *n sættes "<punktum>"
*h	*r	Foran delfeltet sættes "<komma>"
*j		Indsættes i foregående delfelt i ()
*k	*o	Foran delfeltet sættes "<semikolon>"
*m	*h	Indholdet sættes i "<skarp parentes>"
*n	*n	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*o	*k	Foran delfelt sættes "<punktum>"
*w	*d	Foran delfelt sættes "<komma>", indhold sættes i "<parentes>"
745	740 <0-9>b	Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 1. indikator. Hvis 1. delf ikke indeholder α er 1. indi=0. Alle "α" i feltet slettes.
*i	Konverteres ikke	
*a	*a	
*b	Konverteres ikke	
*æ	Konverteres ikke	
*ø	Konverteres ikke	
*n	*n	Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*o	*p	Hvis *n findes sættes "<komma>" før delf. ellers "<punktum>"

770/780/795	Disse felter konverteres i sammenhæng som flg. (se også under felt 531): For hvert 795 undersøges om der findes et 770- eller 780-felt med samme indhold i *å
700 02/12	Hvis 770-felt findes med samme *å konverteres 770 + 795 til Hvis danMARC2-feltet indeholder *h er indi= 12, ellers 02. Der dannes et 700-felt for hver forekomst af *a i 795. Hvert 700-felt indeholder 770 + en sekvens af 795 *a frem til næste *a. Delfelterne i felt 770 konverteres på samme måde som felt 700. Fra 795 konverteres *a til *t . Endvidere konverteres *å til *8. Indholdet efterfølges af \c Øvrige delfelter erstattes af skilletegn som angivet under felt 531
710 12/22	Hvis 780-felt findes med samme *å konverteres 780 + 795 til Hvis danMARC2-feltet indeholder *a er indi= 22, ellers 12 Hvis et delfelt indeholder "α" fjernes data fra begyndelsen af delfeltet til og med "α" Feltet afsluttes med "<punktum>" Der dannes et 710-felt for hver forekomst af *a i 795. Hvert 710-felt indeholder 780 + en sekvens af 795 *a frem til næste *a. Delfelterne i felt 780 konverteres på samme måde som felt 710. Fra 795 konverteres *a til *t . Endvidere konverteres *å til *8. Indholdet efterfølges af \c Øvrige delfelter erstattes af skilletegn som angivet under felt 531
740 <0-9>2	Hvis hverken 770 eller 780 findes med samme *å konverteres 795 til Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 1. indikator. Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α" er 1. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes. Der dannes et 740-felt for hver forekomst af *a i 795. Hvert 740-felt indeholder en sekvens af 795 *a frem til næste *a. Fra 795 konverteres *a til *a . Endvidere konverteres *å til *8. Indholdet efterfølges af \c Øvrige delfelter erstattes af skilletegn som angivet under felt 531
840	830 b<0-9> Antal tegn foran evt. "α" i første delfelt bruges som 2. indikator. Hvis 1. delfelt ikke indeholder "α" er 2. indikator "0". Alle "α" i feltet slettes.
*a	*a
*æ	Konverteres ikke
*ø	Konverteres ikke
*n	*n Foran delfeltet sættes "<punktum>"
*o	*p Hvis *n forekommer sættes "<punktum>" foran delfeltet, ellers "<komma>"
*v	*v Foran delfeltet sættes "<blank><semikolon>"
*z	*x Foran delfeltet sættes "<komma>"
856	856 bb
*a-*z*2*3	*a-*z*2*3 Alle delfelter overføres uændret

860 00	780 00	
01	01	
03	07	
06	05	
07	06	
*j	*j	
*t	*t	
*c	*c	Indholdet sættes i (-)
*g	*g	
*z	*x	
*u	Konverteres ikke	
*y	Konverteres ikke	
860 04	780 14	Feltet gentages for hvert delfelt t. Hvert felt indeholder ét delfelt t samt efterfølgende delfelter frem til næste delfelt t Der dannes samtidig et felt 580 med indholdet: *aSammenlægning af: <*t>(, <*t>...) og <*t>.
861 00	785 00	
01	01	
02	08	
03	00	Skal måske have indledende tekst "Herfra udskilt: " (KB)
04	17	
05	16	
06	04	
07	05	
*j	*j	
*t	*t	
*c	*c	Indholdet sættes i (-)
*g	*g	
*z	*x	
*u	Konverteres ikke	
*y	Konverteres ikke	
861 04	785 17	Feltet gentages for hvert delfelt t. Hvert felt indeholder ét delfelt t samt efterfølgende delfelter frem til næste delfelt t Der dannes samtidig et felt 580 med indholdet: *aSammenlagt med: <*t>(, <*t>... og <*t>) til <*t>.
861 05	785 16	Feltet gentages for hvert delfelt t. Hvert felt indeholder ét delfelt t samt efterfølgende delfelter frem til næste delfelt t Der dannes samtidig et felt 580 med indholdet: *aOpdelt i: <*t>(, <*t>...) og <*t>.
863 00/01/02 777 08		
*j	*j	
*t	*t	
*c	*c	Indholdet sættes i (-)
*g	*g	
*z	*x	
*u	Konverteres ikke	
*y	Konverteres ikke	

Hvis *i ikke findes dannes *i som følger:

863 00 *i Udgivet sammen med:
863 01 *i Hermed udgivet:
863 02 *i Udgivet som del af:

865	776 08	
*j	*j	
*t	*t	
*c	*c	Indholdet sættes i (-)
*g	*g	
*z	*x	
*u	Konverteres ikke	
*y	Konverteres ikke	

866		
Hvis *i findes 765 08		
Hvis *i ikke findes	765 0b	
*j	*j	
*t	*t	
*c	*c	Indholdet sættes i (-)
*g	*g	
*z	*x	
*u	Konverteres ikke	
*y	Konverteres ikke	

867	787 08	
*j	*j	
*t	*t	
*c	*c	Indholdet sættes i (-)
*g	*g	
*z	*x	
*u	Konverteres ikke	
*y	Konverteres ikke	

Hvis *i ikke findes dannes *i Anden udgave af:

868	775 08	
*j	*j	
*t	*t	
*c	*c	Indholdet sættes i (-)
*g	*g	
*z	*x	
*u	Konverteres ikke	
*y	Konverteres ikke	

Hvis *i ikke findes dannes *i Også i anden udgave:

870		
Hvis *i findes 772 08		
Hvis *i ikke findes	772 0b	
*j	*j	
*t	*t	
*c	*c	Indholdet sættes i (-)
*g	*g	
*z	*x	
*u	Konverteres ikke	
*y	Konverteres ikke	

871
Hvis *i findes 770 08
Hvis *i ikke findes 770 0b
*j *j
*t *t
*c *c Indholdet sættes i (-)
*g *g
*z *x
*u Konverteres ikke
*y Konverteres ikke

873
Hvis *i findes 760 08
Hvis *i ikke findes 760 0b
*j *j
*t *t
*c *c Indholdet sættes i (-)
*g *g
*z *x
*u Konverteres ikke
*y Konverteres ikke

874
Hvis *i findes 762 08
Hvis *i ikke findes 762 0b
*j *j
*t *t
*c *c Indholdet sættes i (-)
*g *g
*z *x
*u Konverteres ikke
*y Konverteres ikke

879
*j *j
*t *t
*c *c Indholdet sættes i (-)
*g *g
*z *x
*u Konverteres ikke
*y Konverteres ikke

880 Konverteres ikke, da det kræver konvertering af alle felter/delfelter til M21

887 887 bb
*a *a
*2 *2

900-979	Konverteres ikke	
980	852 bb	For hvert 980-felt dannes et 852-felt og et 866 felt. Felterne holdes parvis sammen v.h.a. *8 med samme talværdi i samhørende felter
*y	*a	
	*8	
øvrige	866 b0	Øvrige delfelter placeres i samme *a. Selve delfeltkoden fjernes, dog erstattes *g1 af "(ukomplet)"
	*a	
	*8	
990-996	Konverteres ikke	

Flerbindsværker formateret efter flerniveaumetoden (inkl. anmeldelser, debatter o.l.)

Poster der indeholder felt 014 konverteres efter den generelle specifikation med flg. tilføjelser.

Felt 245:

Sektionsposter:

Fra den hovedpost sektionens 014*a peges på bruges 245*a til at danne 245*a i den aktuelle post. Det oprindelige *a i den aktuelle sektionenspost ændres til *p.
I øvrigt efter den generelle specifikation.

Bindposter der peges på en hovedpost:

Fra den hovedpost bindpostens 014*a peges på bruges 245*a til at danne 245*a i den aktuelle post.

*g i den aktuelle bindpost konverteres til *n. Det oprindelige *a i den aktuelle bindpost ændres til *p.

I øvrigt efter den generelle specifikation.

Bindposter der peges på en sektionenspost:

Fra den sektionenspost bindpostens 014*a peges på bruges felt 245*n og *a til at danne henholdsvis 245*n og 245*p i den aktuelle post.

Foran disse delfelter sættes 245*a hentet fra den hovedpost sektionens 014*a peges på. *g i den aktuelle bindpost konverteres til *n. Det oprindelige *a i den aktuelle bindpost ændres til *p.

I øvrigt efter den generelle specifikation.

Analyseposter der peges på en analyse- eller singlepost:

Fra den post bindpostens 014*a peges på bruges 245*a til at danne 245*a i den aktuelle post.

*a i den aktuelle analysepost konverteres til *p.

I øvrigt efter den generelle specifikation

Analyseposter der peges på en bindpost:

Fra den bindpost analysepostens 014*a peges på bruges felt 245*g og *a til at danne henholdsvis 245*n og 245*p i den aktuelle post.

Foran disse delfelter sættes 245*a hentet fra den hovedpost bindpostens 014*a peges på. Det oprindelige *a i den aktuelle analysepost ændres til *p.

I øvrigt efter den generelle specifikation.

Ved dannelse af leader og fastlængdefelter gælder at de koder der skal bruges til at fastlægge indholdet, først tages fra den aktuelle post, dernæst hvis den ikke findes her fra en post længere oppe i posthierarkiet, og hvis den ikke findes der fra en post længere nede i posthierarkiet. Hvis koden slet ikke findes bruges default-værdien

014 i bind- og sektionensposter bruges til dannelse af felt 772, hvis den overliggende post er til rådighed. Feltet bygges op af data fra den post 014*a peges på:

772 10

*a	dannes af felt 100 ell. 110
100	*a konverteres til *a *h erstattes af "<komma><blank>" *e erstattes af "<blank>" *c erstattes af "<komma><blank>" *f erstattes af "<komma><blank>" *k bruges ikke
110	*a konverteres til *a *s konverteres til *a

- *e erstattes af " (. Indholdet slutes med ")
*c erstattes af "<punktum><blank>"
*i erstattes af "("
*k erstattes af "<blank><kolon><blank>"
*j erstattes af "<blank><kolon><blank>". Indholdet slutes med ")"
- *t dannes af 245*a
245 Første *a konverteres til *t
Øvrige *a erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
- *b dannes af felt 250*a
- *d dannes af felt 260*a*b*c
260 1. delfelt konverteres til *d
Øvrige delfelter:
*b erstattes af "<blank><kolon><blank>"
*c erstattes af "<komma><blank>"
- *k dannes af felt 440*a*v
440 *a konverteres til *k
*v erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
- *x dannes af felt 022*a
- *z dannes af felt 021*a eller 021*e (kan gentages)
- *w dannes af 001*a med foranstillet præfiks (fx DKDLA) – ellers intet *w

Afhængige værker med felt 011

011 i poster på afhængige værker bruges til dannelse af felt 772.
Feltet bygges op af data fra den post 011*a peger på:

772 1b

- *a dannes af felt 100 eller 110
100 *a konverteres til *a
*h erstattes af "<komma><blank>"
*e erstattes af "<blank>"
*c erstattes af "<komma><blank>"
*f erstattes af "<komma><blank>"
*k bruges ikke
- 110 *a konverteres til *a
*s konverteres til *a
*e erstattes af " (. Indholdet slutes med ")
*c erstattes af "<punktum><blank>"
*i erstattes af "("
*k erstattes af "<blank><kolon><blank>"
*j erstattes af "<blank><kolon><blank>". Indholdet slutes med ")"
- *t dannes af 245*a
245 Første *a konverteres til *t
Øvrige *a erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
- *b dannes af felt 250*a
- *d dannes af felt 260*a*b*c
260 1. delfelt konverteres til *d
Øvrige delfelter:
*b erstattes af "<blank><kolon><blank>"

*c erstattes af "<komma><blank>"

- *k dannes af felt 440*a*v
440 *a konverteres til *k
*v erstattes af "<blank><semikolon><blank>"
- *x dannes af felt 022*a
- *z dannes af felt 021*a (kan gentages)
- *w dannes af 001*a